

最好先将杀毒软件暂时关闭。

不连 FS7200ICE（如果先开 FS7200ICE 连电脑了，往往都会遇到 SF 不顺利的问题）——安装 FS7200ICE 的设备驱动——根据提示连接 FS7200ICE——安装成功 FS7200ICE 驱动之后——取出 FS7200ICE 驱动光盘——重启电脑——光驱中放入 SF——安装 SF——开动 FS7200ICE——重新启动电脑（不要将 SF 光盘取出）——直接按 7200 上的 SF 按钮——出现 SF 界面——点服务对话框——最上面的那一个选项（更新许可）——出现注册画面——输入注册码——点解锁。

如果是安装在 WIN7 上，请选择使用 X86 安装包，不要选择 64 位驱动

安装之后找不到扫描设备（图像来源为空），请按如下步骤检查：

- 1、确认紫光驱动安装完成；
- 2、确认启动 SF 之后，图像来源为空。
- 3、关闭电脑
- 4、开 FS7200ICE，重新启动电脑（将 SF 光盘放入光驱）——直接按 7200 上的 SF 按钮——出现 SF 界面——点服务对话框——最上面的那一个选项（更新许可）——出现注册画面——输入注册码——点解锁。

特别提示：

1、驱动安装完成之后，如果 FS7200ICE 不能正常工作，请查找摄像头、麦克风等设备是否与 FS7200ICE 发生冲突。先去掉其他冲突设备，待 FS7200ICE 安装成功之后，再安装其他发生冲突设备。

2、FS7200ICE 安装在 64 位操作系统时候，如果扫描仪不能正常工作，请先卸载自动安装的 64 位驱动，然后手动选择 SF 光盘目录下的 X86 文件夹来进行安装。